

G0450 GD250 EVO Discharger GFORCE

取扱説明書

Ver1.00


はじめに

この度はGD250 EVO Dischargerをお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品は電源不要、シンプルな操作性ながらCC(定電流)/CV(定電圧)の選択機能と、最大250W/35Aの大電流放電を可能とした放電器です。ご使用前に必ず本説明書をよくお読みになり、機能・操作方法を正しく理解してお使い下さい。

CC放電とは Constant Current(定電流)を意味します。バッテリー電圧がいくつであっても、設定された放電電流で最後まで放電します。ストレージ電圧までの急ぎの放電やバッテリーのリフレッシュに向いています。

CV放電とは Constant Voltage(定電圧)を意味します。放電開始後、設定された電圧までは最大放電電流で放電し、設定電圧に到達したあとはその電圧を維持しながら徐々に電流を小さくしていきます。指定電圧までの確実な放電に向いています。

各部名称



製品仕様


放電可能電圧	5.40-35.00V	電流表示公差	0.01-10.00A ±60mA
低電圧アラーム	<5.2V		10.00-35.00A ±3%
高電圧アラーム	>35V	電圧表示公差	5.40-10V ±80mV
最大放電出力	250W		10-20V ±120mV
放電電流設定範囲	0.01A-35.00A		20-35V ±160mV
スリープモード時消費電流	<100uA	容量表示公差	±3%
スタンバイ時消費電流	≤35mA	サイズ	136.6x104.8x107mm
		重量	879g

製品特徴

- CC/CVと2種類の放電動作を選択可能。目的に応じて細やかに設定が可能です。
- バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示します。
- 大電流放電により、実際の使用条件下での容量を把握することが可能です。
- 大容量バッテリーのストレージ放電を短時間で完了することが可能です。
- 対応バッテリー：LiPo(2-8S)、LiFe(2-8S)、LiHV(2-8S)、NiMH(6-23S)、NiCd(6-23S)、PB(6-32V)
- 回路保護用のヒューズ(交換可能)を内蔵。不意のダメージを防ぎます。


使用方法

1. バッテリーを接続する



放電するバッテリーをGD250 EVOに接続します。

2. 本体の電源を入れる



ロータリーダイヤルを押すとONになります。画面1に「CC」の表示が点滅します。

3. 放電方式の選択

ダイヤルを回してCCまたはCVの放電方式を選択し、ダイヤルを押して決定します。(図1)

画面1が点滅します。ダイヤルを回して放電終了電圧を選択し、ダイヤルを押して決定します。(図2)

画面2が点滅します。ダイヤルを回して放電電流^{*1}を設定し、ダイヤルを押して決定します。(図3)

^{*1}: CV方式で放電する場合は最大放電電流となります。バッテリー残量の低下に従って放電電流は小さくなっていきます。

4. 放電を始める

ダイヤルを2-3秒長押しするとピープ音がして放電が始まります。放電中は画面1にバッテリー電圧と放電容量が交互に、画面2に放電電流が表示されます。(図4)

5. 放電を停止する

放電中にダイヤルを一度押すと放電を停止し、表示画面に[Stop]と表示されます。(図5)


6. 放電終了

放電が終了するとピープ音が5回鳴り、画面には[done]と表示されます。ダイヤルを押すと電圧と放電容量が表示されます。放電完了後は速やかにバッテリーを外してください^{*2}。

^{*2}: ファンが回っている場合は、ファンが停止してからバッテリーを取り外してください。



- 大電流での放電では、放電による電圧降下が大きくなるため、設定したカット電圧よりも高い電圧で放電が終了する場合があります。設定電圧まで確実に放電する場合は放電電流の値を小さくして下さい。



バッテリー別 最大放電電流チャート

バッテリー種類	セル数	最小カット電圧	満充電電圧	最大放電電流 (250W)
LiPo	2S	6.0	8.40	35.00
	3S	9.0	12.60	27.77
	4S	12.0	16.80	20.83
	5S	15.0	21.00	16.66
	6S	18.0	25.20	13.88
	7S	21.0	29.40	11.9
	8S	24.0	33.60	10.41
LiHV	2S	6.2	8.70	35.00
	3S	9.3	13.05	26.88
	4S	12.4	17.40	20.16
	5S	15.5	21.75	16.12
	6S	18.6	26.10	13.44
	7S	21.7	30.45	11.52
	8S	24.8	34.80	10.08


バッテリー種類	セル数	最小カット電圧	満充電電圧	最大放電電流 (250W)
NiMH	6S	5.4	9.00	35.00
	7S	6.3	10.50	35.00
	8S	7.2	12.00	34.72
	9S	8.1	13.50	30.86
	10S	9.0	15.00	27.77
	11S	9.9	16.50	25.25
	12S	10.8	18.00	23.14
	13S	11.7	19.50	21.36
	14S	12.6	21.00	19.84
	15S	13.5	22.50	18.51
	16S	14.4	24.00	17.36
	17S	15.3	25.50	16.33
	18S	16.2	27.00	15.43
	19S	17.1	28.50	14.61
	20S	18.0	30.00	13.88

PCソフトウェア

専用のソフトウェアから、バッテリーの放電特性や容量管理をPCから行なうことができます。データ保存や、Excelへのデータ出力が行なえるので、バッテリーの選別や管理に役立ちます。

設定(表示)項目

- 放電電流
- 電圧カーブ
- 放電容量
- 出力W数




G-FORCEホームページから無料でダウンロードできます
<http://www.gforce-hobby.jp/download/software/>

ヒューズの交換方法

電源がONにならない時や、放電A数が上がらない時はヒューズを交換してください。ヒューズは本体底面にあります。本製品には交換用ヒューズが1つ同梱されています。

交換用部品としての販売もあります。(G0323:Blade Fuse 40A 2個入)



エラーメッセージ

異常があった場合、下記のエラーが画面に表示されます。

Hot

オーバーヒートプロテクション:
 温度が上がりにすぎています。本体が冷えてからお使い下さい。

Error

バッテリー電圧が高すぎます。本製品は5.4-35.0Vまでの対応です。
 35Vを超える電圧のバッテリーはお使いになれません。

Error

バッテリー電圧が低すぎます。本製品は5.4-35.0Vまでの対応です。
 5.4Vを下回る電圧のバッテリーはお使いになれません。

安全にご使用頂くための注意事項

本製品は玩具ではありません。取り扱いを誤ると発火などの大きな事故につながります。

- 放電終了電圧は必ずバッテリーに合ったものを設定して下さい。
- バッテリー性能を上回る電流で放電すると、バッテリーにダメージを与える場合があります。
- 放電中は目を離さず、常に対処可能な位置に置くようにして下さい。
- 設定値が不明な場合は、バッテリーの販売元に確認してからお使い下さい。
- 本体やバッテリーに異常を感じたら即座に使用を中止して下さい。
- LiXX系バッテリーのバランス機能は備えていません。セルバランスには十分にお気をつけ下さい。

免責事項:

- ◇ 弊社は当製品の使用によるいかなる損害にも保障する責任を負いません。
- ◇ 製品の性格上、当製品をご使用になって起きたバッテリーの結果につきましても責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- ◇ この製品は性能向上・品質向上のために予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承下さい。

保証・修理規定

保証については、初期不良品のみ対応となります。 **保証を受ける際には領収書、レシート、納品書など購入時期を証明するものが必要です。** 購入時期を証明できない場合には初期不良品としての対応は致しかねます。初期不良品につきましてはお手数ですが、弊社へお送り頂く前に事前に電話にて弊社までご連絡頂けますようお願い致します。

ご使用後の製品の破損などによる修理依頼は新品への有償交換とさせていただきます。

※税込定価の60% (送料・代引手数料別)

初期不良交換、修理有償交換ともに付属品等を完備の上でお送り下さい。欠品があった場合、交換対応をお断りさせていただくことがあります。ご不明な点は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート: **03-6206-0059** 電話受付: 月曜日～金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
 受付時間: 10:00～12:00/14:00～16:00 (弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承下さい)
 <随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照下さい> www.gforce-hobby.jp

G-FORCE

販売元: 株式会社ジーフォース
 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。
 当社に無断で複写・転写・転載を禁じます Copyright © 2026 G FORCE, Inc. All Rights Reserved

